

# XTAR

## MC1

### Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- 1 x φορτιστής Xtar MC1
- 1 x Καλώδιο USB
- 1 x Εγχειρίδιο χρήσης
- 1 x Θήκη μεταφοράς
- 1 x Κάρτα εγγύησης

Το όνομα XTAR προέρχεται από το "X-STAR", αντιπροσωπεύοντας τα αναρίθμητα, άγνωστα αστέρια στο σύμπαν και φέρνει στο νου, ένα όραμα ατελείωτης φαντασίας. Το λογότυπο XTAR, ένα σήμα κατατεθέν της Hong Kong XTAR Co.Ltd, περιέχει σφαιροειδή μορφή και χαρακτήρα, που μαζί αντιπροσωπεύουν το σεμνό πνεύμα της εταιρίας μας. Η XTAR στηρίζει τη διαφορετικότητα και οι προσδοκίες μας είναι για συνεχή ανάπτυξη και καινοτομία. Η XTAR πάντα πιστεύει πως η Κίνα έχει ποιότητα.

- Ο MC1 είναι ένας επαγγελματικός, φορητός φορτιστής για μπαταρίες λιθίου, με μικρή εμφάνιση και επίσης micro-USB θύρα φόρτισης.
- Μπορεί να φορτίσει μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 10440/14500/14650/16340/17500/17670/18350/18500/18650/18700/22650/25500/26650 3.6/3.7V. Με αλγόριθμο φόρτισης τριών βαθμίδων, χαρακτηριστικό ενεργοποίησης μπαταριών και ανίχνευση της κατάστασης της μπαταρίας σε πραγματικό χρόνο, ο MC1 φορτίζει την μπαταρία έξυπνα και με ασφάλεια.
- Ο MC1 έχει ενσωματωμένη προστασία αντίστροφης πολικότητας και βραχυκυκλώματος. Όταν ο MC1 δουλεύει σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος, θα μειώσει το ρεύμα αυτόματα για αποφυγή υπερθέρμανσης. Η λειτουργία ήπιας έναρξης, εμποδίζει βλάβη της μπαταρίας από απότομο μεγάλο κύμα ρεύματος.
- Η ενσωματωμένη λειτουργία ενεργοποίησης επιτρέπει στον MC1 να μπορεί να επαναφέρει τις τελείως αποφορτισμένες μπαταρίες.

#### Παράμετρος Φόρτισης

Είσοδος	5.0V DC/500mA
Συνεχές ρεύμα εισόδου	500 ± 50mA
Τερματισμός τάσης	4.20 ± 0.05V
Τερματισμός ρεύματος	<40mA
Θερμοκρασία λειτουργίας	0-40°C

#### Εκτέλεση:

##### Ένδειξη LED:

**Κόκκινο φως:** Η μπαταρία φορτίζεται.

**Πράσινο φως:** Οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

- Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.

- Δεν έχει τοποθετηθεί μπαταρία.
- Ενεργοποιείται.
- Αδύναμη σύνδεση.
- Η εσοχή έχει βραχυκύκλωμα.

**Καθόλου φως:** Η πολικότητα της μπαταρίας είναι αντίστροφη.

#### ΧΡΗΣΗ:

Πριν την φόρτιση, ελέγξτε πως οι τύποι των μπαταριών είναι συμβατοί με τον MC1. **Σημείωση:** Μπορεί να προκληθεί βλάβη στις μπαταρίες ή στον φορτιστή, αν τοποθετηθούν στον MC1 ακατάλληλες μπαταρίες.

- Συνδέστε στην εξωτερική παροχή ρεύματος του MC1 με το καλώδιο USB. Το LED θα ανάψει πράσινο. Εν τω μεταξύ ο φορτιστής θα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
- Τοποθετήστε μια μπαταρία στην εσοχή φόρτισης. Προσοχή, να τοποθετηθεί με τη σωστή πολικότητα. Μόλις το LED ανάψει κόκκινο, ξεκινά η φόρτιση της μπαταρίας.
- Μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, ο MC1 σταματά την φόρτιση και το φως LED γίνεται πράσινο. Συνιστάται να αφαιρείτε την μπαταρία από τον φορτιστή, μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση.

#### Σημείωση:

- Ο MC1 είναι μόνο για χρήση 10440/14500/14650/16340/17500/17670/18350/18500/18650/18700/22650/25500/26650 3.6/3.7V επαναφορτιζόμενης μπαταρίας λιθίου. Η προσπάθεια φόρτισης άλλων τύπων μπαταρίας, μπορεί να εμπεριέχει κίνδυνο και να βλάψει τις μπαταρίες και τον φορτιστή.
- Κρατήστε τον MC1 μακριά από νερό και υπερβολική σκόνη.
- Μην αποσυναρμολογήσετε τον MC1, μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Μην χρησιμοποιήσετε τον MC1, αν έχει σπάσει.
- Καθαρό βάρος: 20g
- Μέγεθος: μήκος 92 x πλάτος 22 x ύψος 26mm

#### ΕΓΓΥΗΣΗ

**Δωρεάν αντικατάσταση σε 15 μέρες:** Θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε τον φορτιστή μέσα σε 15 μέρες από την ημερομηνία αγοράς, αν υπάρχει εργοστασιακό ελάττωμα. Αν το πρόβλημα χρήζει αντικατάστασης, θα αντικαταστήσουμε τον φορτιστή με το ίδιο μοντέλο που έχετε αγοράσει. Αν το μοντέλο έχει διακοπεί, ο πελάτης θα παραλάβει ένα προϊόν με παρόμοια ή βελτιωμένη απόδοση.

**24 μήνες δωρεάν επισκευή:** Προσφέρουμε δωρεάν επισκευή σε διάστημα 24 μηνών από την αγορά, αν παρουσιαστούν προβλήματα, έχοντας κάνει κανονική χρήση.

**Εγγύηση περιορισμένης διάρκειας:** Αν παρουσιαστούν προβλήματα μετά τους 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς, θα σας χρεώσουμε για ανταλλακτικά. Το σύνολο της αμοιβής για την επισκευή θα εκτιμηθεί σύμφωνα με το κόστος των υλικών αντικατάστασης. Αν η βλάβη είναι σοβαρή, η XTAR θα επικοινωνήσει με τους διανομείς με επιστολή και ο πελάτης θα αποφασίσει αν θα πάρει τα ανταλλακτικά ή όχι. Τα μεταφορικά πληρώνονται από τους πελάτες.

Η εγγύηση δεν εφαρμόζεται για ζημιές που προκαλούνται

από ανθρώπινο λάθος και μη σωστή χρήση ή από άσκηση υπερβολικής βίας στα ελάσματα των εσοχών και στην θύρα φόρτισης.

Η εγγύση περιορίζεται μόνο στον φορτιστή και όχι σε άλλα προϊόντα.

Η εγγύηση ισχύει με την επίδειξη της απόδειξης αγοράς και με την κάρτα όπου αναφέρεται ο σειριακός αριθμός.

### Συμβουλές

- Εξαιτίας των διαφορετικών τύπων μπαταρίας, διαφορετικής χωρητικότητας και βάθους αποφόρτισης, ο χρόνος αναβίωσης της μπαταρίας μπορεί να ποικίλει. Μπαταρίες αποφορτισμένες σε υπερβολικό βαθμό, ίσως να μην μπορούν να αναβιώσουν.
- Ως συμπλήρωμα, μια μπαταρία με τάση 4.1V ή υψηλότερη, τοποθετήστε την στον φορτιστή πριν συνδέσετε στο AC καλώδιο ρεύματος. Αν κάνετε αντίθετα την λειτουργία, ο MC1, πιθανόν, να μην φορτίσει την μπαταρία.
- Συνιστάται να αφαιρείτε την μπαταρία από τον φορτιστή, μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση. Αν οι μπαταρία μείνει στον φορτιστή μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης, ο φορτιστής θα επανεκκινήσει αυτόματα τον κύκλο φόρτισης, μόλις η τάση πέσει κάτω από 4.1V.
- Ο MC1 έχει ολοκληρωμένη προστασία από βραχυκύκλωμα, αν αυτό παρουσιαστεί στην μπαταρία. Σημειώστε πως η προστασία βραχυκυκλώματος προστατεύει τον φορτιστή. Δεν προστατεύει την μπαταρία αν βραχυκυκλώσει εσωτερικά.
- Αν αυτό το εγχειρίδιο έχει διαφορές από την επίσημη ιστοσελίδα, υπερισχύει η επίσημη ιστοσελίδα.

### Ιστοσελίδα και Έρευνα γνησιότητας

**Έρευνα γνησιότητας:** Ένα σύνολο 18 ψηφίων μπορεί να εμφανιστεί ξύνοντας το σήμα καταπολέμησης παραποίησης στο πακέτο. Μετά, εισάγετέ το στο αντίστοιχο παράθυρο ερωτήματος, στην στήλη της υπηρεσίας μας, στην επίσημη ιστοσελίδα, για να διακρίνετε την αυθεντικότητα του προϊόντος. Ο σειριακός αριθμός κάνει την ίδια δουλειά.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρίας για περισσότερες πληροφορίες: [www.xtarlight.com](http://www.xtarlight.com)

Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα άριστα προϊόντα μας. Η ικανοποίηση και η ανταπόκρισή σας είναι ουσιώδεις για την πρόδοό μας.